

Panasonic KX-TE 系列 來電顯示設定項目

- 一. 系統程式 900 項，外線是否開放 Caller ID 功能：需先將每線設為 Enable 開放。
- 二. 系統程式 910 項，外線 Caller ID 型式：作 DTMF 或 FSK 的選擇。

程式位址	程式功能	程式設定參數	原始值
900	外線是否開放 Caller ID 功能	<p>外線號碼</p> <p>Enable : 開放 Disable: 不開放</p>	Disable (不開放)
910	Caller ID 型式	<p>設定外線之 Caller ID 模式</p> <p>FSK</p>	

三. 將顯示型話機的第 12 個外線鍵改為未接來電查詢鍵

- (1).在該話機壓 "PROGRAM"鍵。
- (2).壓第 12 外線鍵。輸入 "96"。
- (3).壓 "STORE"鍵儲存。

四. 說明：

- (1).當有新的未接來電時，此按鍵會亮燈以告知有一通新的未接來電。(有設該鍵的話機都會亮)。
- (2).直接按該鍵即可查詢(可連續按或按話機上下鍵)。
- (3) 若其中有一台話機進入查詢後，其他話機該按鍵燈會熄滅。